

27. Februar 2025

Datenblatt

10062152

Bremswiderst G110D FSC/800W T
47 Ohm m. Schlauch

Bremswiderstand steckbar auf G110D
 Steckbar auf Siemens Frequenzumrichter G110D FSC
 Wandmontage oberhalb des FU
 Widerstandswert: 47 Ohm,
 Nennleistung: 800 W
 (bei 35% ED, $T_u = 20^\circ\text{C}$: 1600W)
 Thermoschalter als Überlastsicherung
 Silikonfrei
 Schutzschlauch PA sw
 Verwendbar für MLFB: 6SL3511-0PE25-5AM0
 6SL3511-1PE25-5AM0
 6SL3511-0PE27-5AM0
 6SL3511-1PE27-5AM0

.
.....

Widerstandstyp: Festwiderstand
Koch BWD1000XXX; 2 Stück in Reihenschaltung

Impulsbelastbarkeit abhängig von ED: s. Diagramm 1
Weitere Daten siehe Datenblatt Koch BWD1000XXX

Achtung: berührbare Teile können mehr als 200°C erreichen.

Zubehör für Notabschaltung:
Zur Auswertung des Temperaturschalters ist die Notabschaltbox Artikel Nr.: 100619xx notwendig

KnorrTec GmbH
 Parsberger Straße 58
 D-93176 Beratzhausen
 Tel. +49 (0) 9493 9519690
 Fax +49 (0) 9493 9519679


 Email: info@knorrtec.de
 Web: www.knorrtec.de



Pulse carrying capacity, brake resistor

