

27. Februar 2025

Datenblatt

10063183

Bremswiderst G110D A/1200W K
42 Ohm m. Schlauch

Bremswiderstand steckbar auf G110D
Steckbar auf Siemens Frequenzumrichter G110D FSA
Konsolenmontage oberhalb des FU
Drahtwiderstand 42 Ohm
Nennleistung: 1200W
(bei 35% ED, $T_u = 20^\circ\text{C}$: 3000W)
Thermoschalter als Überlastsicherung
Thermoschalter für Lüfterzuschaltung
Lüfter 24 VDC; 5W
Silikonfrei
Schutzschlauch PA sw
Schutzart: IP54
Verwendbar für MLFB: 6SL3511-0PE25-5AM0
6SL3511-1PE25-5AM0

.....

Widerstandstyp: Festwiderstand
Koch BWD1000XXX; 3 Stück in Reihenschaltung

Impulsbelastbarkeit abhängig von ED: s. Diagramm 1
Weitere Daten siehe Datenblatt Koch BWD1000XXX

Achtung: berührbare Teile können bis zu 200°C erreichen.

Zubehör für Notabschaltung:
Zur Auswertung des Temperaturschalters ist die Notabschaltbox Artikel Nr.: 10061900 notwendig

KnorrTec GmbH
Parsberger Straße 58
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de



Pulse carrying capacity, brake resistor

